



AMP | ○

16-Kanal-Verstärker der Referenzklasse mit 200 Watt pro Kanal

Der AMP 10 ist ein außerordentlich leistungsstarker 16-Kanal-Verstärker. Für ein Heimkino-System der Extraklasse kombinieren Sie ihn mit dem AV 10. Der AMP 10 liefert 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm bzw. 400 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Er basiert auf der Marantz eigenen HDAM-Technologie sowie auf einer neu entwickelten Class-D-Verstärkung.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Ästhetisches Design, das zum satten, warmen Klang passt**
- **200 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 400 Watt pro Kanal an 4 Ohm**
- **16 Kanäle, die selbst für sehr große Heimkinos ausreichen**
- **Im Bi-Amp-Modus werden die Hoch- und Tieftonbereiche der Lautsprecher mit separaten Verstärkern angesteuert**
- **Im Bridge-Modus werden zwei Kanäle zu einem 400-Watt-Kanal kombiniert**
- **Der perfekte Partner für den Marantz Prozessor AV 10**
- **Symmetrische Eingänge gegen Rauschen und Störungen**
- **Das ästhetische analoge Messinstrument zeigt die Ausgangsleistung an**
- **Die dezente Seitenbeleuchtung wirft einen weichen Schimmer auf die Frontseite des Verstärkers**



The Most Musical Sound

AMP 10

Technische Informationen



Kontrolle		
Steuerung via RS232		Ja
IR Flasher-Eingang		Ja
Marantz Remote Bus		Ja
DC-Trigger Ein/Aus		1/1
Features		
Kanäle		16
HDAM-Schaltung		Eingangs- und Treiberstufe
Stromversorgung Eingangssektion		Ringern-Transformator
Stromversorgung Ausgangssektion		Hochstrom-SMPS
Hochwertige Bauteile		Ja
Individuell angefertigte Bauteile		Ja
Kupferbeschichtetes Chassis		Ja
Doppellagige Bodenplatte		Ja
Erweiterte Schirmung		Ja
Eingänge/ Ausgänge		
Audio	Endstufen-Eingänge	Symmetrisch & unsymmetrisch: 16ch (Ausschließliche Verwendung durch einen Wahlschalter)
Weitere	Lautsprecher-Terminals	SPKT-1+
	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	16
	Bi-Amp Drive / BTL Drive	Ja / Ja
	VU-Meter	Ja
Spezifikationen		
Anzahl Leistungsverstärker		16
Ausgangsleistung (8 Ohm, 1 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) Normal / BTL		200W / 400W
Ausgangsleistung (4 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) Normal		400W
Ausgangsleistung (8 Ohm, 1 kHz, 0.7%, Klirr, 5-Kanal-Betrieb) Normal		200W

Allgemein	
Frontdisplay	VU-Meter
Firmware-Update über RS232C	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Metallfront	Ja
Stromverbrauch	500W
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus)	140W
Standby-Stromverbrauch	0.2W
Abmessungen (B × T × H)	443 × 489 × 189mm
Gewicht	19.8kg
EAN	0747192137526
Lieferumfang	Hauptgerät, Schnellstartanleitung, Netzkabel, Verstärker-Steuerkabel, Fernbedienungskabel, Lautsprecherklemmschlüssel

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.

www.marantz.com

